电力线感应接触发生器　　YD-993G



符合下列标准

> YD-T993
> ITU-T K21
> ITU-T K44

概　述

YD-993G 是一种专门为模拟电力线路或电气化铁道系统对相邻通信线路感应及电力线路和通信线路直接接触而产生的干扰现象而建立的一个共同依据。YD-993G 干扰模拟发生器符合 YD/T993-2006《电信终端设备防雷技术要求及试验方法》、ITU-T K21 、ITU-T K44的要求。

特　点

> LCD 液晶显示，内置计算机控制，人机对话，操作简单
> 采用进口大功率电阻，确保输出的电流稳定性
> 限流电阻自由选择
> 电流注入时间可以自由设定
> 内置两种试验模式：电力线感应和接触试验
> 内置耦合去耦网络，双端口输出（端口可以扩展）
> RS-232通讯接口，可实施远程控制，自动保存运行数据

应用领域

> 通讯
> 信息技术
> 电信
> 军用
> 医疗
> 航空
> 广播电视
> 新能源电力
> 铁路

技术参数	
电压范围	0.2-1.5 kV
注入时间	0.1 s - 30 min
实验次数	1-999
间隔时间	1-99 s
实验模式	电力线感应实验/接触实验
电力感应阻抗	200 Ω / 600 Ω 输出能量>10 A^2S
接触实验阻抗	10 Ω± 10%、20 Ω± 10%、40 Ω± 10%、80 Ω± 10%、160 Ω± 10%、300 Ω± 10%、600 Ω± 10%、1000 Ω± 10%
触发方式	自动或手动
网络容量	单相三线 AC 220 V 16 A
工作电源	AC 110 V / 220 V（±10%），50/60 Hz±5% （大陆地区默认 AC 220 V ）
机柜尺寸	19英寸/22U(600x800x1250 mm)/35U(600x800x1820 mm)



苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号　　电 话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900

客服热线：4006-0512-77　　售后电话：0512-68078090　　售后邮箱：service@3ctest.cn

公司官网：www.3ctest.cn　　E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室

电 话：010-82899948　010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室

电 话：028-65772800　028-85327800

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室

电 话：0755-86626661　86344313　86626625

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室

电 话：029-68985077

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。

© 3ctest